
SANTA & COLE


LAMINA DORADA SISTEMA 45

ANTONI AROLA


Lámpara de suspensión
Hanging lamp
Lampe à suspension




A
LATPB01:
8LAM452PI
8LAM452PF



B/C
LATPB02:
8LAM452PI
LAM453P
8LAM452PF



LATPB03:
8LAM452PI
LAM453P
LAM453P
8LAM452PF



santacole.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Peso/ Weight/ Poids (Sin embalaje/ Unpacked/ Sans emballage)**:** **(A)** 2,6kg / 5.7lb **(B)** 4,9kg / 10.8lb

La longitud del cable eléctrico/ The electric wire length/ Longueur du fil électrique: 0,3 m / 14.6"- 5 m / 196,8"

Fuente de luz integrada (regulable)**/ Built-in Light Source** (dimmable)**/ Source de lumière intégrée** (dimmable)**:**

Módulos de 72 LED / Boards of 72 LED / Module 72 LED	**(A)** 2 UD **(B)** 3 UD
Potencia sistema / Power System / Puissance maximale	**(A)** 31 W **(B)** 49 W
Intensidad de funcionamiento / Operating current / Courant d'usage	700mA
Temp. color / Temp. colour / Temp. couleur	2.700 K
IRC / CRI / IRC	90
Flujo luminoso / Luminous flux / Flux lumineux	**(A)** 736 lm **(B)** 1104 lm
Vida útil / Average lifetime / Durée de vie	40.000 h

Apta para sistemas de regulación 1-10V (no incluye regulador externo) / Suitable for dimming systems 1-10V (external dimmer switch not included) / Adaptable aux variateurs d'intensité 1-10V (dimmer externe non fourni).

Tensión de entrada/ Input voltage/ Voltage d'alimentation:
(Según destino/ According to destination/ Selon la destination)
100-240Vac. 50Hz / 60Hz.

Normativa/ Regulations/ Règles
CE ☐ IP 20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes, abrasivos.
De acuerdo con la legislación vigente, la garantía de este producto es de tres años a partir de la fecha de suministro. La información técnica facilitada por Santa & Cole en cuanto a dimensiones, materiales y características, puede ser modificada sin previo aviso. Asimismo es necesario conservar las instrucciones de montaje para su futuro mantenimiento.

MAINTENANCE
Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia products, solvents, abrasives.
Pursuant to the legislation in force, this product is guaranteed for three years starting from the date of purchase. The technical information supplied by Santa & Cole in relation to dimensions, materials and characteristics may be modified without prior notice. It is also necessary to keep the assembly instructions for future maintenance.

ENTRETIEN
Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'ammoniaque, de solvants, d'abrasifs.
Selon la législation actuelle, la garantie de ce produit est de trois ans à compter de la date de livraison. Les informations techniques fournies par Santa & Cole sur les dimensions, les matériaux et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Il est également nécessaire de conserver les instructions de montage pour l'entretien futur.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lámpara apta sólo para uso interior. La lámpara pesa **(A)** 2,6kg / 5.7lb **(B)** 4,9kg / 10.8lb; asegure la resistencia del anclaje al techo.
No coloque la lámpara en superficies húmedas ni que presenten conductividad eléctrica.
Esta lámpara es apta para conectar a la caja de salida Outlet Box. (Junction Box / Pancake Box)
Las conexiones eléctricas deben realizarse por personal especializado.
Utilice siempre esta fuente de luz.
No incorpore elementos adicionales a los suministrados con la lámpara.
Una vez montada y conectada a la red eléctrica, no la cubra.
Si el cable o cordón eléctrico está dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricante, su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
El fabricante no se hace responsable del uso indebido del producto.

SAFETY INSTRUCTIONS


Lamp suitable only for indoor use. The lamp weighs **(A)** 2,6kg / 5.7lb **(B)** 4,9kg / 10.8lb; test the strength of the anchor point to the ceiling.
Do no place the light source on damp surfaces or those with electric conductivity.
This lamp must be mounted an Outlet Box. (Junction Box / Pancake Box)
The electric connections must be carried out by specialized personnel.
Always use this light source.
Do not incorporate additional elements to those supplied with the lamp.
Do not cover once assembled and connected to the mains.
If this electric wire or cord is damaged, it should be replaced exclusively by the manufacturer, its technical service or someone with an equivalent qualification in order to avoid any risk.
The manufacturer is not responsible for improper use of the product.

CONSIGNES DE SECURITE


Lampe appropriée pour une utilisation en intérieur uniquement.
Le lampe pèse **(A)** 2,6kg / 5.7lb **(B)** 4,9kg / 10.8lb; tester la robustesse d'ancrage au plafond.
Ne placez pas la lampe sur des surfaces mouillées ou qui présentent une conductivité électrique.
Ce lampe doit être monté d'une boîte de sortie Outlet Box. (Junction Box / Pancake Box)
Les connexions électriques doivent être effectuées par du personnel qualifié.
Utiliser toujours cette source lumineuse.
Ne pas ajouter des éléments supplémentaires à ceux fournis avec la lampe.
Une fois installée et branchée sur le secteur, ne pas couvrir.
Si le câble ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent technique ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
Le fabricant n'est pas responsable de la mauvaise utilisation du produit.

We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.


01




01.**1** Composición Sistema A: 8LAM452PI + 8LAM452PF
System Composition A: 8LAM452PI + 8LAM452PF
Composition du système A: 8LAM452PI + 8LAM452PF




01.**2** 8LAM452PI módulo inicial
8LAM452PI initial module
8LAM452PI module initial




01.**3**




02



02.**1**




02.**2**




03

03.**1**




03.**2**





04

POWER IN		
Azul / Blue	N	
Marrón / Brown	L	
DIMMER 1-10V		
Violeta / Purple	Dim +	Opcional Optional En option
Gris / Grey	Dim -	



04.**1**






We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.
Parc de Belloch. Ctra. C-251km 5,6 E-08430 La Roca (Barcelona). España / info@santacole.com Spain T. +34 938 462 437 **santacole.com**


05 DIMMING (opcional / optional / optionnel)

Violeta / Violet / Violette	DIM+
Gris / Grey / Gris	DIM–




DALI

opción A / option A / option A




1-10V

opción B / option B / option B




PUSH




IMPORTANTE / IMPORTANT / IMPORTANT
El cable requerido para la conexión push tiene que ser de 0.5–1.5 mm² de sección (AWG20-16). /
The cable required for the PUSH connection must have a cross-sectional area of 0.5–1.5 mm² (AWG20-16). /
Le câble requis pour la connexion PUSH doit avoir une section de 0,5–1,5 mm² (AWG20-16).

06 No extraer la luminaria del packaging. Do not remove the luminaire from the packaging. Ne retirez pas le luminaire de son emballage.


06.1



06.2




06.3




07 IMPORTANTE / IMPORTANT / IMPORTANT
Dejar cable suficiente para la conexión.
Leave enough cable for the connection.
Laissez assez de câble pour la connexion.

07.1




07.2



Par de apriete 0.35 Nm MAX
Tightening torque 0.35 Nm MAX
Couple de serrage des vis 0.35 Nm MAX


07.3




Ir al paso 08
Go to step 08
Aller à l'étape 08

Ir al paso 07
Go to step 07
Aller à l'étape 07


08 Si la lámpara no está alineada. If the lamp is not aligned. Si la lampe n'est pas alignée.




08.1



08.2



08.3




Par de apriete 0.35 Nm MAX
Tightening torque 0.35 Nm MAX
Couple de serrage des vis 0.35 Nm MAX

We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.


Parc de Belloch. Ctra. C-251km 5,6 E-08430 La Roca (Barcelona). España / info@santacole.com Spain T. +34 938 462 437 **santacole.com**

09

09.1




09.2




10


10.1



10.2




10.3




11

IMPORTANTE / IMPORTANT / IMPORTANT
Dejar cable suficiente para la conexión.
Leave enough cable for the connection.
Laissez assez de câble pour la connexion.

11.1




11.2




Par de apriete 0.35 Nm MAX
Tightening torque 0.35 Nm MAX
Couple de serrage des vis 0.35 Nm MAX


12

12.1




122





Ir al paso 13
Go to step 13
Aller à l'étape 13




Ir al paso 12
Go to step 12
Aller à l'étape 12


We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.
Parc de Belloch. Ctra. C-251km 5,6 E-08430 La Roca (Barcelona). España / info@santacole.com Spain T. +34 938 462 437 **santacole.com**

13


Si la lámpara no está alineada.
If the lamp is not aligned.
Si la lampe n'est pas alignée.



13.1




13.2




Par de apriete 0.35 Nm MAX
Tightening torque 0.35 Nm MAX
Couple de serrage des vis 0 .35 Nm MAX

13.3




14

14.1




14.2




15

POWER OUT	
LED +	Vout +
LED -	Vout -

15.1




15.2




16


16.1



16.2





16.3




We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.
Parc de Belloch. Ctra. C-251km 5,6 E-08430 La Roca (Barcelona). España / info@santacole.com Spain T. +34 938 462 437 **santacole.com**

17






01




Composición Sistema B/C: 8LAM452PI + (n x LAM453P) + 8LAM452PF
System Composition B/C: 8LAM452PI + (n x LAM453P) +8 LAM452PF
Composition du système B/C:8 LAM452PI + (n x LAM453P) + 8LAM452PF


B




C




02



B




C




03

Dependiendo de la composición del sistema, variar perforaciones según el número de módulos LAM453P.
Depending on the composition of the system, modify the perforations according to the number of LAM453P modules.
Selon la composition du système, les perforations varient en fonction du nombre de modules LAM453P.

03.1



03.2




We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.


Parc de Belloch. Ctra. C-251km 5,6 E-08430 La Roca (Barcelona). España / info@santacole.com Spain T. +34 938 462 437 **santacole.com**

04 8LAM452PI módulo inicial / 8LAM452PI initial module / 8LAM452PI module initial

04.1




04.2




05 Florón 8LAM452PI / Canopy 8LAM452PI / Rosset 8LAM452PI

05.1




05.2




06


POWER IN

Azul / Blue	N
Marrón / Brown	L




06.1






07 DIMMING (opcional / optional / optionnel)

Violeta / Violet / Violette	DIM+
Gris / Grey / Gris	DIM–




DALI

opción A / option A / option A




1-10V

opción B / option B / option B



PUSH



IMPORTANTE / IMPORTANT / IMPORTANT

El cable requerido para la conexión push tiene que ser de 0.5–1.5 mm² de sección (AWG20-16). / The cable required for the PUSH connection must have a cross-sectional area of 0.5–1.5 mm² (AWG20-16). / Le câble requis pour la connexion PUSH doit avoir une section de 0,5–1,5 mm² (AWG20-16).


We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.

Parc de Belloch. Ctra. C-251km 5,6 E-08430 La Roca (Barcelona). España / info@santacole.com Spain T. +34 938 462 437 **santacole.com**


08

No extraer la luminaria del packaging.
Do not remove the luminaire from the packaging.
Ne retirez pas le luminaire de son emballage.


08.1



08.2




08.3




09

IMPORTANTE / IMPORTANT / IMPORTANT
Dejar cable suficiente para la conexión.
Leave enough cable for the connection.
Laissez assez de câble pour la connexion.

09.1




09.2




Par de apriete 0.35 Nm MAX
Tightening torque 0.35 Nm MAX
Couple de serrage des vis 0.35 Nm MAX

09.3




10


Si la lámpara no está alineada.
If the lamp is not aligned.
Si la lampe n'est pas alignée.




10.1



10.2




10.3




Par de apriete 0.35 Nm MAX
Tightening torque 0.35 Nm MAX
Couple de serrage des vis 0.35 Nm MAX

11

11.1



11.2




We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.
Parc de Belloch. Ctra. C-251km 5,6 E-08430 La Roca (Barcelona). España / info@santacole.com Spain T. +34 938 462 437 **santacole.com**


12

IMPORTANTE / IMPORTANT / IMPORTANT
Por cada módulo intermedio (LAM453P) repetir pasos 11 hasta 17
For each intermediate module (LAM453P) repeat steps 11 to 17
Pour chaque module intermédiaire (LAM453P) répéter les étapes 11 à 17

12.**1** LAM453P Módulo intermedio
LAM453P Intermediate module
LAM453P Module intermédiaire



12.**2**




13


Florón LAM453P
Canopy LAM453P
Rosset LAM453P

POWER IN		
Azul / Blue	N	
Marrón / Brown	L	
DIMMER 1-10V		
Violeta / Purple	Dim +	**Opcional Optional En option**
Gris / Grey	Dim -	

13.**1**




13.**2**




14

No extraer la luminaria del packaging.
Do not remove the luminaire from the packaging.
Ne retirez pas le luminaire de son emballage.

14.**1**




14.**2**




15

15.**1**

8LAM452PI **LAM453P**




15.**2**




We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.
Parc de Belloch. Ctra. C-251km 5,6 E-08430 La Roca (Barcelona). España / info@santacole.com Spain T. +34 938 462 437 **santacole.com**

16


IMPORTANTE / IMPORTANT / IMPORTANT
Dejar cable suficiente para la conexión.
Leave enough cable for the connection.
Laissez assez de câble pour la connexion.







17

17.**1**




17.**2**





Ir al paso 18
Go to step 18
Aller à l'étape 18




Ir al paso 17
Go to step 17
Aller à l'étape 17


18

IMPORTANTE / IMPORTANT / IMPORTANT
Dejar cable suficiente para la conexión.
Leave enough cable for the connection.
Laissez assez de câble pour la connexion.


18.**1** **8LAM452PI** **LAM453P**



18.**2**



18.**3**




We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.
Parc de Belloch. Ctra. C-251km 5,6 E-08430 La Roca (Barcelona). España / info@santacole.com Spain T. +34 938 462 437 **santacole.com**


19

8LAM452PF módulo final
8LAM452PF final module
8LAM452PF module final


19.1



19.2




19.3




20

IMPORTANTE / IMPORTANT / IMPORTANT
Dejar cable suficiente para la conexión.
Leave enough cable for the connection.
Laissez assez de câble pour la connexion.

20.1




20.2




Par de apriete 0.35 Nm MAX
Tightening torque 0.35 Nm MAX
Couple de serrage des vis 0.35 Nm MAX


21

21.1




21.2






Ir al paso 22
Go to step 22
Aller à l'étape 22




Ir al paso 21
Go to step 21
Aller à l'étape 21

22


Si la lámpara no está alineada.
If the lamp is not aligned.
Si la lampe n'est pas alignée.



22.1 LAM453P




22.2




Par de apriete 0.35 Nm MAX
Tightening torque 0.35 Nm MAX
Couple de serrage des vis 0.35 Nm MAX

22.3



We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.
Parc de Belloch. Ctra. C-251km 5,6 E-08430 La Roca (Barcelona). España / info@santacole.com Spain T. +34 938 462 437 **santacole.com**

23




24


Florón 1. 8LAM452PI
Canopy 1. 8LAM452PI
Rosset 1. 8LAM452PI

POWER OUT	
LED +	Vout +
LED -	Vout -

24.1



24.2




25


Florón 2. LAM453P
Canopy 2. LAM453P
Rosset 2. LAM453P

POWER OUT	
LED +	Vout +
LED -	Vout -

25.1




25.2




26

26.1




26.2





We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.
Parc de Belloch. Ctra. C-251km 5,6 E-08430 La Roca (Barcelona). España / info@santacole.com Spain T. +34 938 462 437 **santacole.com**

27



28





We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.
Parc de Belloch. Ctra. C-251km 5,6 E-08430 La Roca (Barcelona). España / info@santacole.com Spain T. +34 938 462 437 **santacole.com**